

Wybrane klucze rejestru Windows 98 (częściowo zgodne z 2000/XP):

Wartości DWORD (0 lub 1)

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

NoRun - brak polecenia "Uruchom"

NoSetFolders - brak polecenia "Ustawienia" w menu "Start"

NoFind - brak polecenia "Znajdź"

NoSetTaskbar - brak właściwości paska zadań

NoDrives - brak dostępu do dysków logicznych

NoLowDiskSpaceChecks - wyświetlanie ostrzeżenia o małej ilości wolnego miejsca na dysku

NoDesktop - wyłączenie pulpitu

NoNetHood - brak dostępu do "Otoczenia sieciowego"

NoClose - brak możliwości zamknięcia Windows

NoDeletePrinter - brak możliwości usuwania drukarek

NoPrinterTabs - ukrycie zakładek "Ogólne" i "Szczegóły" arkusza właściwości drukarek

NoAddPrinter - brak możliwości dodawania drukarek

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

NoDispCPL -- wyłączenie dostępu do właściwości ekranu.

NoDispBackgroundPage -- wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu **Tło**.

NoDispScrSavPage -- wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu **Wygazacz ekranu**.

NoDispAppearancePage -- wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu **Wygląd**.

NoDispSettingsPage -- wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu **Ustawienia**.

NoAdminPage -- wyłączenie dostępu do zakładki **Zdalne administrowanie** arkusza **Hasła**.

NoProfilePage -- wyłączenie dostępu do zakładki Profile użytkownika arkusza Hasła.

NoDevMgrPage -- wyłączenie dostępu do zakładki **Menedżer urządzeń** arkusza **System**.

NoConfigPage -- wyłączenie dostępu do zakładki **Profile sprzętu** arkusza **System**.

NoFileSysPage -- wyłączenie dostępu do arkusza właściwości **System plików**.

NoVirtMemPage -- wyłączenie dostępu do arkusza właściwości **Pamięć wirtualna**.

!!! DisableRegistryTools -- wyłączenie dostępu do Edytora Rejestru (**UWAGA!!!**).

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

NoNetSetupSecurityPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości sieci "Kontrola dostępu"

NoEntireNetwork - brak folderu "Cała sieć"

NoNetSetupIDPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości sieci "Identyfikacja"

NoWorkgroupContents - brak składników grup roboczych w "Otoczeniu sieciowym"

NoFileSharingControl - brak kontroli nad współużytkowaniem plików

NoPrintSharingControl - brak kontroli nad współużytkowaniem drukarek

NoNetSetup - wyłączenie dostępu do właściwości sieci

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run -

lista aplikacji uruchamianych po zalogowaniu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices -

lista usług uruchamianych przed logowaniem

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce -

lista programów uruchamianych tylko raz podczas startu systemu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall -

wpisy z Dodaj/Usuń programy

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Dane właściciela i organizacji: "RegisteredOwner" i RegisteredOrganization" dla Windows 9x

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion

Dane właściciela i organizacji: "RegisteredOwner" i RegisteredOrganization" dla Windows NT/2000/XP

Wybrane wartości rejestru dla Windows 2000/XP

1. Zwiększenie wydajności systemu

Jeżeli mamy komputer wyposażony, w co najmniej 512MB pamięci RAM, możemy podnieść wydajność systemu, wyłączając stronicowanie komponentów jądra (całe jądro będzie przechowywane w pamięci a nie w dużo wolniejszym pliku wymiany). Otwieramy w edytorze rejestru klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement

w którym do wartości DWORD DisablePagingExecutive wprowadzamy 1.

2. Automatyczne zamykanie nieodpowiadających aplikacji

Zamiast wywoływać Menadżer zadań i wymuszać zamknięcie nieodpowiadających aplikacji, możemy ustawić w systemie, by takie programy zamykały się automatycznie po upływie określonego czasu. Otwieramy w edytorze rejestru klucz:

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop

następnie do wartości AutoEndTasks jako dane wpisujemy cyfrę 1. Czas zamknięcia regulujemy w wartości WaitToKillAppTimeout wpisując liczbę określającą czas w milisekundach.

3. Wyłączenie komunikaty w „dymkach”

Aby wyłączyć komunikaty pojawiające się w dymkach należy otworzyć klucz:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

w kluczu tym tworzymy wartość DWORD o nazwie EnableBalloonTips i wprowadzamy jako dane liczbę 0.

4. Ukrywanie nazw kont użytkowników

Jeżeli nie chcemy by na domyślnym ekranie logowania Windows XP widoczne były nazwy zdefiniowanych w systemie kont użytkowników, edytujemy klucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList

W kluczu tym tworzymy nową wartość DWORD o nazwie odpowiadającej nazwie konta użytkownika, które chcemy ukryć. Tak utworzonej wartości przypisujemy liczbę 0. Jeżeli chcemy znów wyświetlać nazwę użytkownika wprowadzamy 1.

5. Administrator na ekranie logowania

W systemie Windows XP konto administratora nie jest domyślnie wyświetlane na liście kont na ekranie logowania. Aby to zmienić otwieramy klucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList

następnie do wartości DWORD Administrator wpisujemy cyfrę 1.

6. Wyłączenie automatycznego odtwarzania CD

Jeżeli chcemy wyłączyć okno wyboru akcji pojawiające się po włożeniu płyty CD/DVD w Windows XP Pro otwieramy klucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom

a następnie edytujemy wartość DWORD o nazwie AutoRun (jeżeli jej nie ma należy ją utworzyć), wprowadzając jako jej daną: 00000000.

7. Ukrywanie wybranych dysków

Jeżeli chcemy ukryć przed jednym z użytkowników komputera wybrane dyski należy zalogować się na konto tego użytkownika, a następnie otworzyć klucz rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

a następnie utworzyć wartość DWORD o nazwie NoDrives i wpisać do niej odpowiednią wartość:

Dysk do ukrycia	A	B	C	D	E	F	G	H	itd.
Wartość dla NoDrives	1	2	4	8	16	32	64	128	itd.

Jeżeli chcemy ukryć kilka dysków sumujemy przypisane im wartości np.: chcąc ukryć dyski A, D i E wpisujemy do wartości NoDrives liczbę 25 (1+8+16). Pamiętaj, aby wprowadzać dane jako liczby dziesiętne a nie szesnastkowe!!!